

Utilice la tarjeta web opcional WEBCARDLXE  
No es compatible con WEBCARDLX

## UPS SmartOnLine 2200VA 2000 W 208/230V de Doble Conversión - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Opción para Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, 2U de Rack/Torre

NÚMERO DE MODELO: SUINT2200LCD2U



Proporciona salida de onda sinusoidal pura en aplicaciones de educación, cuidado de la salud, militares, gubernamentales y otras aplicaciones de TI en redes de tamaño pequeño o mediano.

### Características

#### El UPS de conversión doble protege el equipo contra daños, tiempo de inactividad y pérdida de datos

Este sistema UPS de conversión doble en línea mantiene una salida perfecta mediante la conversión de la entrada de corriente alterna en corriente continua y luego la reconversión de la salida del UPS en corriente alterna de onda sinusoidal completamente regulada. La operación constante en línea aísla por completo el equipo sensible de cualquier problema de energía en la línea de corriente alterna. El SmartOnLine® SUINT2200LCD2U proporciona el máximo nivel de protección de energía y respaldo por batería para aplicaciones de educación, sanidad, militares, gubernamentales y otras aplicaciones informáticas de misión crítica en las que el espacio es limitado, pero la fiabilidad de la alimentación premium es esencial.

#### Un respaldo de batería fiable y ampliable le mantiene operativo durante los cortes de energía

Los módulos de batería VRLA reemplazables en campo y en caliente le permiten continuar trabajando durante cortos cortes de energía y le brindan tiempo suficiente para guardar sus archivos de manera segura y apagar su sistema en caso de un apagón prolongado. Cero tiempo de transferencia entre los modos en línea y de batería, lo que mantiene la operación continua del equipo conectado sin interrupciones ni reinicios. Se dispone de tiempo adicional de funcionamiento al conectar hasta cuatro módulos de batería extendida opcionales (BP72RT, se venden por separado)

#### La tarjeta opcional de gestión de red de plataforma LX permite el acceso remoto las 24 horas, los 7 días de la semana

La interfaz de red WEBCARDLXE (se vende por separado) permite la configuración y gestión completas a distancia, incluyendo la desconexión de cargas, reinicios de equipos conectados y apagados seguros. La función Auto Probe basada en IP garantiza un tiempo de actividad continuo de la red mediante la comunicación con otros dispositivos de la red, detectando la pérdida de conectividad y reiniciando automáticamente el equipo de TI. Los módulos opcionales EnviroSense2 (E2MT, E2MTDO y E2MTHDI, se venden por separado) ofrecen una variedad de opciones de monitoreo y control ambiental.

#### 10 tomas protegen sus componentes conectados

### Destacado

- ▮ Diseño actualizado para 2023
- ▮ Protege los equipos contra apagones, caídas de tensión, sobretensiones transientes y ruido en la línea
- ▮ Mantiene el equipo funcionando durante apagones para permitir tiempo para el guardado de archivos y apagado seguro
- ▮ Cero tiempo de transferencia entre los modos en línea y de respaldo por batería para una operación ininterrumpida.
- ▮ La tarjeta de administración de red WEBCARDLXE opcional permite acceso y control remoto total
- ▮ El LCD controlado por menús lo mantiene actualizado con información de estado y otros análisis vitales

### El Paquete Incluye

- ▮ UPS de doble conversión de 2200VA 2000 W 208/230V
- ▮ Cable de alimentación desmontable C19 a L6-20P de 16 A, 6 pies (1.8 m)
- ▮ Cable USB
- ▮ cable DB9
- ▮ (2) IEC 10 A 6 pies cables de salida
- ▮ Accesorios para instalación en rack
- ▮ Soportes para instalación en torre
- ▮ Instrucciones de seguridad
- ▮ Guía de inicio rápido

PARA MÁS INFORMACIÓN o PREGUNTAS  
CONSULTA A TU ASESOR,  
ESTAMOS PARA AYUDARTE

Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente de productos y servicios





Ocho tomas C13 y dos C19 proporcionan a los equipos conectados una salida de corriente alterna de onda sinusoidal pura y le permiten gestionar el consumo de energía hasta el nivel del grupo de tomas. La energía suministrada por estas tomas se filtra para proteger el equipo conectado contra sobretensiones dañinas y ruido en la línea. Cinco tomas se agrupan en dos bancos de carga que le permiten desconectar cargas no críticas para ampliar el tiempo de funcionamiento de las cargas críticas.

**La protección premium contra interferencias electromagnéticas (EMI) y ruido en la línea de radiofrecuencia (RFI) ayuda a que su equipo funcione mejor**

Este sistema UPS filtra las perturbadoras interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden causar daños en el hardware o la pérdida de datos. Este filtrado EMI/RFI también ayuda a que sus componentes conectados funcionen mejor y duren más.

**La clara interfaz LCD le mantiene informado en un solo vistazo**

La pantalla LCD del panel frontal controlada por menú proporciona alarmas y notificaciones detalladas para ayudar a diagnosticar cualquier problema. Proporciona el estado del sistema, registros de eventos, estado de la batería y el módulo de energía, análisis de uso, número de serie, información de actualización del Firmware y más. Las alarmas sonoras se pueden desactivar a través del menú frontal cuando el UPS pasa al respaldo por batería. El LCD gira para permitir la instalación en rack y en torre.

**Los puertos de comunicación avanzados permiten guardar y apagar automáticamente**

Los puertos RS-232 y USB se conectan a un dispositivo para diversas opciones de comunicación (se incluyen los cables). Un puerto de relé de contacto en seco se puede programar a través de la pantalla LCD para proporcionar una comunicación fiable con componentes de automatización e industriales. El puerto RPO/ROO permite el apagado de emergencia o el reinicio remoto de todos los equipos conectados. **Se enciende automáticamente después de que se restablece la energía**  
El reinicio independiente de la batería garantiza que la UPS se encienda automáticamente sin intervención del usuario después de largos cortes de energía, incluso después de una descarga completa de la batería.

**Opciones de instalación versátiles**

Puede instalar el SUINT2200LCD2U en sólo 2U de espacio en un rack estándar EIA de 19 pulgadas utilizando los accesorios incluidos. También puede adaptarlo para su instalación en torre utilizando los soportes incluidos o añadir el RK2PC opcional (vendido por separado) para su montaje en rack de 2 postes. El cable de alimentación desmontable C19 de 1.82 m [6 pies] a NEMA L6-20P, se conecta a un enchufe de CA compatible.

**PARA MÁS INFORMACIÓN o PREGUNTAS  
CONSULTA A TU ASESOR,  
ESTAMOS PARA AYUDARTE**



Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente de productos y servicios



## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332183330
Tipo de UPS	En Línea
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	10.57 A
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	200V CA; 208V CA; 220V CA; 230V CA; 240V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	208V predeterminado de fábrica
Tipo de conexión de entrada del UPS	Entrada C20
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	6

Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)	1.8
Servicio Eléctrico Recomendado	208V
Entrada Máxima en Amperes	11
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA L6-20P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
Corriente de Entrada	10.57A
Factor de Potencia (Entrada)	0.99
<b>SALIDA</b>	
Capacidad de Salida (VA)	2200
Capacidad de Salida (kVA)	2.2
Capacidad de Salida (Watts)	2000
Capacidad de Salida (kW)	2
Detalles de Capacidad de Salida	220/230/240V: 2200VA / 2200W; 208V (predeterminado)/200V: 2200VA/2000W
Factor de Potencia	0.9
Factor de Cresta	3:1
Detalles del Voltaje Nominal	208V predeterminado
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Detalles de Compatibilidad de Frecuencia	Modo en Línea: Sincronización con la línea $\pm 5\%$ de la frecuencia nominal de la línea (fuera de este rango: $\pm 0.5\%$ de la frecuencia nominal seleccionada automáticamente). Modo batería: $\pm 0.5\%$ de frecuencia nominal seleccionada automáticamente.
Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea)	+/- 1 %
Regulación del voltaje de salida (modo de línea económica)	+/- 1 %
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 2%
Cables de Corriente de Salida Incluidos	(2) IEC 10 A 6 pies cables de salida
Tomacorrientes con Administración de Carga	Dos bancos de carga controlables. Grupo 1: dos tomacorrientes C13 más un tomacorriente C19; grupo 2: dos tomacorrientes C13.
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)	Onda Sinusoidal Pura
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda Sinusoidal Pura
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	200V; 208V; 220V; 230V; 240V
Tomacorrientes	(8) C13; (2) C19

Bancos de Carga Controlables Individualmente	Si
<b>BATERÍA</b>	
Tipo de Batería	Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]
Autonomía a Plena Carga (min)	6 mín. (2000 W)
Autonomía a Media Carga (min)	16.6 mín (1000 W)
Autonomía Ampliable	Si
Descripción del tiempo de autonomía ampliable	Agregue hasta 4 módulos de baterías extendidas [EBM]. Número de parte <a href="https://tripplite.eaton.com/External-72V-2U-Battery-Pack-for-Tripp-Lite-SmartOnline-UPS-Rack-Tower-BP72RT">BP72RT</a> ; *Nota: solo es compatible con el UPS SUINT2200LCD2U de diseño actualizado 2023 que aparece en esta página. Para conocer las funcionalidades del diseño anterior del módulo de Baterías SUINT2200LCD2U, consulte la Hoja de datos del producto anterior en la pestaña de Soporte, sección Documentos y Descargas.
Compatibilidad con módulo de baterías externas	<a href="https://tripplite.eaton.com/External-72V-2U-Battery-Pack-for-Tripp-Lite-SmartOnline-UPS-Rack-Tower-BP72RT">BP72RT</a> ;
Voltaje CD del sistema (VCD)	72
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)	Recarga al 90 % en 3 horas
Acceso a la Batería	Puerta de acceso a la batería
Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS	<a href="https://tripplite.eaton.com/replacement-battery-for-eaton-9px-ups-and-ebm-744-A3121">744-A3121</a> ; *Nota: es la batería de repuesto para el UPS SUINT2200LCD2U de diseño actualizado 2023 que aparece en esta página. Para la batería de reemplazo en el diseño anterior del <a href="https://tripplite.eaton.com/Sistema-UPS-Doble-Conversion-En-Linea-2U-Rack-Torre-LCD-Interactivo-100V-110V-120V-127V-Tomacorrientes-NEMA-SU1500RTXLCD2U">SU1500RTXLCD2U</a> , consulta la Hoja de Datos del producto anterior en la pestaña de Soporte, sección de Documentos y Descargas.
Descripción de reemplazo de batería	Baterías Hot-Swap, reemplazables por el usuario
<b>REGULACIÓN DE VOLTAJE</b>	
Descripción de la regulación de voltaje	Acondicionamiento de energía en línea de doble conversión
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Pantalla LCD del Panel Frontal	La pantalla LCD de información y configuración en el panel frontal ofrece información detallada sobre el UPS y el estado de energía del sitio y los datos de funcionamiento, además de la configuración del voltaje, la frecuencia, el modo de funcionamiento, la función de alarma y una serie de opciones adicionales.
Interruptores	RPO / ROO
Operación para Cancelar la Alarma	La alarma de falla de energía puede silenciarse temporalmente usando el switch de cancelación de alarma; opción de configuración de alarma silenciosa disponible
Alarma Acústica	La alarma acústica indica condiciones de arranque del UPS, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, falla del UPS y apagado remoto
Indicadores LED	4 LED indicadores de estado
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Si
Valor nominal en joules de supresión CA	296

Tiempo de respuesta de supresión de CA	Instantáneo
<b>FÍSICAS</b>	
Factor de Forma Primario	Para instalación en rack
Altura del Rack	2U
Método de Enfriamiento	Ventilador
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	2 post rackmount ( <a href="https://tripplite.eaton.com/eaton-2-post-rack-mount-rail-kit-for-9px-ups~RK2PC">2 post rackmount</a> )
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	68.07
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	26.8
Notas Sobre los Accesorios de Instalación Opcionales	Juego de rieles de 2 postes disponible, número de parte <a href="https://tripplite.eaton.com/eaton-2-post-rack-mount-rail-kit-for-9px-ups~RK2PC">RK2PC</a>
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.45 x 22.84 x 30.71
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	24.00 x 58.01 x 78.00
Peso de Envío (lb)	75.18
Peso de Envío (kg)	34.10
Material del Gabinete del UPS	Metal
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.410 x 17.330 x 23.820
Peso de la Unidad (lb)	59.75
Peso de la Unidad (kg)	27.10
Detalles de Instalación	4 post installation accessories included
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	Con batería: 0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]; sin batería: -25 °C a 55 °C [-13° a 131 °F]
Humedad Relativa	0% a 96 %, sin condensación
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	93
Clasificación de eficiencia del modo económico de CA (100% de carga)	98
Disipación de calor en modo en línea (BTU/Hr) a carga completa	513
Disipación térmica en modo batería (BTU/Hr) a carga completa	741

Elevación de operación	0-10000 ft. (0-3000 m)
Ruido Audible	47 dB en 1 m
<b>COMUNICACIONES</b>	
Tarjetas de Administración de Red	(1) <a href="https://tripplite.eaton.com/Network-Card-Eaton-Tripp-Lite-Series-UPS-Systems~WEBCARDLXE">WEBCARDLXE</a>
Descripción del Puerto de Monitoreo de Red	WEBCARDLXE permite el monitoreo detallado del UPS y las condiciones de alimentación del sitio; el puerto DB9 admite comunicaciones RS232 y cierre de contactos; no es compatible con WEBCARDLX
Software PowerAlert	Para monitoreo local a través de los puertos de comunicación de UPS incorporados, descargue el software PowerAlert en <a href="https://tripplite.eaton.com/products/power-alert">https://tripplite.eaton.com/products/power-alert</a>
Cable de Comunicaciones	Cables USB y RS232 incluidos
Compatibilidad con WatchDog	Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o por hardware para aplicaciones remotas
Descripción de Tarjeta de Administración de Red	Tarjeta para administración de red opcional
Interfaz de Comunicaciones	(1) Cierre de contactos; (1) RS-232; (1) Ranura para interfaz SNMP / Web; (1) USB
Apagado de Emergencia [EPO] / Encendido y Apagado Remoto [ROO]	Sí
<b>TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA</b>	
Tiempo de Transferencia	0 ms.
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Soporta la operación de arranque en frío
Funciones del UPS de alta disponibilidad	Expandable battery backup; Baterías Hot-Swap; On-Line/Double-Conversion; Pure sine wave output; Remote management; Surge/noise protection; Zero transfer time
Características de Ahorro de Energía Ecológico	Operación de modo económico de alta eficiencia; Bancos de carga controlables individualmente
<b>APLICACIONES</b>	
Aplicaciones de UPS	Mission Critical Applications
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 107.3 (Canada); UL 1778; NOM (Mexico); cTUVus
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	\$250,000 de <a href="https://tripplite.eaton.com/support/insurance-policy">Seguro Máximo de por Vida</a>



Powering Business Worldwide




TRIPP-LITE  
by Eaton

Planes de Servicio Extendido	<p><b>Plan de intercambio de depósitos de 5 años: TL9SW5Y-2200UC</b> Cobertura de partes acelerada durante 5 años Cobertura de repuestos, componentes electrónicos y baterías de UPS Envío al siguiente día hábil Soporte técnico</p> <p><b>Plan in situ de 5 años: TLWFLN75XX-2509UC</b> Cobertura de piezas y mano de obra in situ durante 5 años Cobertura de partes, componentes electrónicos y baterías del UPS Cobertura de mano de obra in situ 24 horas al día, 7 días a la semana, respuesta al día siguiente Envío al día siguiente Soporte técnico</p>
------------------------------	---

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://triplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.

PARA MÁS INFORMACIÓN o PREGUNTAS  
CONSULTA A TU ASESOR,  
ESTAMOS PARA AYUDARTE 

Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente de productos y servicios

